

DP1213



Conversor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	300
Corrente máx. de carga total [A]	0,2
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Saídas	
Quantidade de saídas analógicas	2
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	300
Precisão da saída analógica [%]	0,25
Interfaces	
Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)

DP1213



Conversor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor	
Modo SIO	não	
Tipo de porta master necessária	A/B	
Dados do processo analógico	2	
Tempo mín. de ciclo do processo [ms]	3,6	
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	612

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Nota sobre a temperatura ambiente	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70	
Humidade relativa máx. do ar [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000	
Proteção	IP 67	
Grau de sujidade	2	

Testes/aprovações

MTTF [anos]	352
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	91,5
Materiais	invólucro: PA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
	saída analógica	2 x LED, amarelo

Acessórios

Acessórios (opcional)	clipe de montagem
-----------------------	-------------------

Notas

Notas	Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções.
Quantidade da embalagem	1 peças

Conversor IO-Link - 4...20 mA


Converter IO-Link/2x4-20mA

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	4...20 mA saída analógica 2
3:	L-
4:	4...20 mA saída analógica 1
5:	não conectado